FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



# Zentralplatine RZN 4404-M, 4A, 2 Linien, 2 Gruppen AdComNet

**SKU:** D30.117.10

## Beschreibung

Der Rauchabzug ist ein wesentliches Element des vorbeugenden Brand- und Personenschutzes. Die kompakte und elektrische RWA-Steuerung von D+H eignet sich für den Einsatz in Industrie-, Bürogebäude, Glasanbauten und Atrien. Zahlreiche zuschaltbare Funktionen für den Alarm oder Störung sowie einstellbare Funktionen wie Lüftungszeit und Hubbegrenzung, integrierter Servicetimer zur Überwachung des Wartungsintervalls können individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Eine Vielzahl an Zubehör wie die RWA- und Lüftungstaster, verschiedene Fensterantriebe, automatische Brandmelder, Wind- und Regenmelder, Raumtemperatursteuerungen stehen für die Zentrale zur Verfügung.

**Merkmale:**

Kompakte Bauweise
Stabilisierte Ausgangsspannung für Fremdantriebe
AdComNet ready – BUS fähig
Anschluss: max. 8 RWA Taster + 14 Brandmeldern je Linie (es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
Leistungsüberwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung
72 h Notversorgungszeit bei Netzausfall (Akkus optional)
Temperaturgeführte Akkuladung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Akku-, Lade- und Zustandskontrolle
Lüftungszeit und Öffnungsweite einstellbar
Eine Vielzahl an Zubehör (RWA- und Lüftungstaster, Fensterantriebe, automatische Brandmelder, Wind- und Regenmelder, Raumtemperatursteuerungen)

**Technische Daten:**

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz, 120 VA
Ausgangsspannung: 24 V DC (21.6 – 28.5 V), max. 4 A
Restwelligkeit: < 2 Vss
Betriebsart Überwachung: Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb
Linien: 2
Antriebsgruppen: 2
Schutzart: IP 54
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Anerkennung nach VdS 2581 / 2593 und EN 12101-10

**Im Lieferumfang enthalten:**

Zentralplatine ohne Gehäuse und Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team