



BUS-Bedienteil JABLOTRON mit RFID für den Aussenbereich

SKU: F108825



Beschreibung

Das BUS-RFID Bedienteil JA-123E von JABLOTRON verfügt über ein kontaktloses RFID-Chip-Lesegerät und kann zur Aktivierung oder Steuerung von einzelnen Bereichen der Alarmanlage verwendet werden. Das Bedienteil wurde speziell für Anwendungen im Aussenbereich entwickelt und lässt sich optimal zur Zugangskontrolle von Grundstücken wie zum Beispiel bei Gartentüren etc. einsetzen.

Merkmale:

Zuverlässiger und intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Speziell für den Aussenbereich konzipiertes Bedienteil zur Zugangskontrolle von Grundstücken
Optimales Feedback dank Statusanzeige mittels LED-Leuchte Rot (Anlage aktive) und Grün (Anlage inaktive)

Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V

Standby: 15 mA

RFID - Arbeitsfrequenz: 125 kHz

Schutzart: IP 65

Betriebstemperaturbereich: - 25°C bis + 60°C

Masse (L x B x T): 151.5 x 46 x 22.5 mm

Zulassungen: Grad 2 gem. EN 50131-1, EN 50131-3, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1