



Funk Bewegungsmelder PIR und MW Kombimelder JABLOTRON

SKU: F108942



Beschreibung

Der kombinierte PIR (Passiv-Infrarot-Melder) und Mikrowellenbewegungsmelder von JABLOTRON erkennt Personenbewegungen in Gebäudeinnenräumen sicher sowie zuverlässig. Durch die Kombination von zwei verschiedenen Systemen, wodurch der PIR Sensor eine nicht autorisierte Bewegung detektiert und anschliessend durch die Mikrowellen-Sensorik eine Bestätigung erfolgt, können Fehlalarme vermieden werden. Erst nach Bestätigung der erkannten Bewegung durch den Mikrowellensensor sendet der Melder eine Alarmmeldung an die Zentrale. Die Kommunikation des Melders wird via Funk über die Zentraleinheit sichergestellt. Das Modul wird fix einer Adresse zugewiesen und belegt einen Platz in der JABLOTRON Gefahrenmeldezentrale.

Merkmale:

Zuverlässiger Bewegungsmelder mit einer kombinierten Passiv-Infrarot- sowie Mikrowellen-Sensorik
Kaum Fehlalarme durch doppelte Erkennung von nicht autorisierten Bewegungen
Optimal zur Überwachung von zu sichernde Durchgangsbereiche in Gebäudeinnenräume
Intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 1 x AA Lithiumbatterie, 3.6 V

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahr

Kommunikationsprotokoll: 868 MHz

Funkreichweite: bis zu 300 m (direkte Sicht)

Erkennungsbereich: 120°/12 m (Standard-Linse)

Zusatzlinsen: Korridor, Vorhang, Haustier

MW-Erkennungsbereich/MW-Frequenz: 0.5 bis 20 m / 9.35 GHz

Masse (L x B x T): 110 x 60 x 55 mm

Zulassungen: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3, EN 50131-1: II