



Gasmelder 12 V

SKU: 118.074

CHF 168.00 (CHF 181.60 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Der Gasmelder 12 V DC erkennt zuverlässig die Gase Methan, Propan und Butan und warnt frühzeitig vor Erreichen der Explosionsgrenze. Mit dem eingebauten Relaiskontakt ermöglicht es den Anschluss an eine Alarmanlage und an dem 12 V Alarmausgang kann eine Sirene oder Blitzlampe angeschlossen werden. Die Gasmelder sind ideal für den Einsatz in Ferienhäuser, Alphütten, Camping, Wohnwagen, Boote, Keller, Heiz- und Lagerräume geeignet. Dank der modernen elektronischen Sensortechnik ist das Gerät wartungsfrei und hat eine sehr lange Lebensdauer.

Merkmale:

- Frühzeitige und zuverlässige Erkennung weit vor der Explosionsgrenze von den Gasen Methan, Propan und Butan
- Ideal für den Einsatz in Ferienhäuser, Alphütten, Camping, Wohnwagen, Boote, Keller, Heiz- und Lagerräume geeignet
- Optische LED-Kontrolllampen (Grün=Betrieb, Gelb=Störung, Rot=Alarm) sowie Testknopf zur Überprüfung der Funktion
- Einfache Montage durch Montageplatte wie auch wartungsfrei dank moderner elektronischer Sensortechnik

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Farbe: Weiss

Betriebsspannung: 12 V DC / 50 Hz

Spannungsausgang: 12 V DC

Relaisausgang: max. 30 V DC / 5 A / 230 V AC

Warntorn: Piezoelektrisch

Warntonlautstärke: 85 dB

Alarmschwelle: Methan 0.4 %, Propan 0.24 %, Butan 0.2 %

Kontrolllampen: Grün für Bereit, Gelb für Störung und Rot für Alarm

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Anschlusskabel: 1.2 m mit Eurostecker

Schutzart: IP 20

Masse (B x H x T): 140 x 125 x 42 mm

Gewicht: 0.2 kg

Zulassungen: EN 50194-1:2009