
FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



RT Bedieneinheit 2-fach

SKU: D30.451.60

Beschreibung

Die Bedieneinheit RT BE45-2 integriert zwei getrennte Brand- und Rauchabschnitte in einer RT 45 Bedienstelle.

Merkmale:

Verwendbar als Haupt- und Nebenbedienstelle mit den Funktionen RWA "AUF" und RWA "Zurücksetzen"
Speziell zur RWA-Auslösung von zwei getrennten Brand- bzw. Rauchabschnitten
Optische Anzeigeelemente wie Alarm-, Kontroll- und Störungsanzeige pro RWA-Bereich

Technische Daten:

Eingangsspannung: 18 ... 28 V DC
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse (B x H): 105 x 115 mm
Gewicht: 0.08 kg

Weitere Ausführungen mit einem oder drei getrennten Brand- und Rauchabschnitten sowie mit Lüftungsfunktion

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team